

防盜型

電話自動報警機

- ▶ 防盜防搶求救
- ▶ 社區小型保全系統報警
- ▶ 緊急事故自動求救
- ▶ 機器故障或停電傳訊



LK-110S5



LK-110S



LK-110S1

電話報警功能特性

- 具LCD顯示字幕，可顯示電話號碼及各種操作指示。
- 二組求救對象，每組四支電話(或行動電話)，亦可將二組合併為八支電話。
- 二組獨立求救電腦語音合成，可分別錄放20秒語音訊息。
- 可設定撥號中之延遲時間，可接電話交換機之單機埠。
- 免用電池，能永久記憶語音及電話號碼等訊息。
- 具電話忙線、斷線、短路等自動偵測功能。
- 具自動搶線，優先通報功能。

防盜功能特性

- 盜警獨立分區回路：四區盜警NC輸入(LK-110S5)，三區盜警NC輸入(LK-110S)，一區盜警NC輸入(LK-110S1)，具快速偵測及終端電阻防破壞設計(LK-110S, LK-110S1)。
- 緊急輸入回路：NO.24小時輸入一回路。
- 異常警報記憶功能，互控鎖，自動充放電電路，內藏喇叭及來客報知(DIN-DON)功能。
- 選擇功能：
 1. 盜警第一區具警報延遲/系統開機延遲，與立即選擇。
 2. 外接警報喇叭(SIREN)系統開機音效，輸出選擇。
 3. 緊急輸入回路觸發時靜音/有警報音，報警選擇。
 4. 防盜系統/防盜及報警系統二種系統使用模式選擇。
- 系統輸出：
 1. 一只警報音同步輸出乾接點
 2. 一只設定LED端(ARM)輸出
 3. 電源輸出DC12V/1A
 4. 警報喇叭輸出DC12V/0.5A
- 內藏電源變壓器容量18VA(LK-110S1)，20VA(LK-110S, LK-110S5)
- 外型尺寸：213Wx300Hx70D mm